

# OHR-PR10 系列简易 PLC 中文一体机

## 保持寄存器

表一 03 (0x03), 16 (0x10) 命令对应的保持寄存器地址表。

序号	寄存器地址 (十进制)	参数名称	数据格式	类型	备注
1	00	设备地址	Char	读写	0-255; 0 为广播; 485 有多个设备时, 不可用地址 0
2	01	波特率	Char	读写	参看注 1 波特率参数
3	02	设备状态	Char	只读	1: 运行中 0: 未运行
4	03	I0 输入状态	Short	只读	Bit7-Bit0: 分别对应 IN7-IN0
5	04	I0 输出状态	Short	只读	Bit7-Bit0: 分别对应 OUT7-OUT0

备注: 低位 1234 高位

浮点型的数据按 2143 的格式排列

Int 型数据按 2143 排列;

Short 型数据按 21 排列

注 1: 波特率参数

波特率数值	对应波特率
0	1200
1	2400
2	4800
3	9600
4	19200